



घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीको क्षमता चयन गर्ने तरिका

घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीको क्षमता चयन गर्ने कार्यलाई सजिलो बनाउन घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली चयन तालिका यसप्रकार रहेको छ । यो तालिका एउटा निर्देशिका मात्र हो । विस्तृत जानकारीका लागि सम्बन्धित मान्यता प्राप्त कम्पनी संग सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

क्र.स.	घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीको क्षमता			प्रयोग गर्न सकिने सामग्रीहरू			
	सौर्य पाताको क्षमता (वाट पिक)	ब्याट्रीको क्षमता (एम्पियर आवर) @ C10*	चार्ज कन्ट्रोलरको क्षमता, घटीमा (एम्पियर)	नाम	शक्ति (वाट)	संख्या	प्रयोग गर्न सक्ने समय, बढीमा (घण्टा)
१	२०	२०-२३	३-५	बत्ती १	४	१	३
				बत्ती २	३	२	३
				बत्ती ३	२	१	३
				रेडियो	१	१	४
				मोबाइल फोन	२.५	१	२
२	२५	२५-३०	३-५	बत्ती १	४	१	३
				बत्ती २	३	२	३
				बत्ती ३	२	१	३
				रेडियो	१	१	४
				मोबाइल फोन	२.५	१	२
३	३०	३०-३५	३-५	बत्ती १	४	१	३
				बत्ती २	३	२	३
				बत्ती ३	२	१	३
				रेडियो	१	१	४
				मोबाइल फोन	२.५	१	२
४	४०	४०-४६	७-१०	बत्ती १	४	२	३
				बत्ती २	३	२	३
				बत्ती ३	२	२	३
				रेडियो	१	१	४
				मोबाइल फोन	२.५	२	२
५	५५	५५-६४	१०-१५	बत्ती १	३	६	३
				बत्ती २	४	२	३
				रेडियो	१	१	४
				एल. सि. डी. टि. बी.	१५	१	१
				मोबाइल फोन	२.५	२	४
६	६०	६०-६९	१०-१५	बत्ती १	३	६	३
				बत्ती २	४	२	३
				रेडियो	१	१	४
				एल. सि. डी. टि. बी.	१५	१	२
				मोबाइल फोन	२.५	२	४
७	७०	७०-८१	१५-२०	बत्ती १	३	६	३
				बत्ती २	४	२	३
				रेडियो	१	१	४
				एल. सि. डी. टि. बी.	१५	१	३
				मोबाइल फोन	२.५	२	४
८	८०	८०-९२	१५-२०	बत्ती १	३	६	३
				बत्ती २	४	२	३
				रेडियो	१	१	४
				एल. सि. डी. टि. बी.	१५	१	३
				मोबाइल फोन	२.५	२	४
९	९०	९०-१०४	१५-२०	बत्ती १	३	६	३
				बत्ती २	४	२	३
				रेडियो	१	१	४
				एल. सि. डी. टि. बी.	१५	१	३
				मोबाइल फोन	२.५	२	४
१०	१००	१००-११५	१५-२०	बत्ती १	३	६	३
				बत्ती २	४	२	३
				रेडियो	१	१	४
				एल. सि. डी. टि. बी.	१५	१	३
				मोबाइल फोन	२.५	२	४

*ब्याट्रीको क्षमता सौर्य पाताको क्षमता भन्दा १ गुना देखि १.१५ गुना सम्म बढी हुनु पर्दछ ।